

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Posadzić fundament (F) w dole na podsypce żwirowej tak aby płaszczyzna montażowa była **ok. 5 cm powyżej poziomu gruntu**.
2. Sprawdzić równoległość ustawienie śrub fundamentu z osią drogi.
3. Wyciągnąć przewód elektryczny ziemny poza fundament z odpowiednim zapasem do podłączenia.
4. Obsypać fundament ziemią mocno ubijając poszczególne warstwy.
5. Zamocować uchwyt fundamentowy na fundamencie i wkręcić śruby mocujące do oporu.
6. Wymontować wspornik puszkę osprzętu z wnętrza kolumny korpusu.
7. Podłączyć przewody zasilające do listwy łączeniowej oraz żyłę uziemiającą zgodnie z oznaczeniami.
żółto-zielony - uziemienie (PE),
niebieski - neutralny (N),
brązowy/czarny - przewody napięciowe (L)
Maksymalny przekrój przewodów 4 mm².
8. Ponownie zamontować wspornik osprzętu wewnątrz kolumny korpusu.
9. Założyć korpus latarni na adapter fundamentowy i wkręcić śruby mocujące M-5 do oporu.
10. W razie potrzeby wymiany źródła światła Led poluzować wkręty M-4 i unieść pokrywę oprawy.

UWAGA

1. Przed zainstalowaniem latarni lub naprawą należy wyłączyć zasilanie elektryczne.
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
3. Wyrób może być przyłączony do sieci która spełnia standardy jakościowe energii określone prawem.
4. Wymiana źródła światła w okresie gwarancji jest możliwa wyłącznie przez serwis producenta.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 36-miesięcznej gwarancji od daty zakupu, zgodnie z OWG dostępnymi na stronie: <https://www.elmarco.pl/dokumenty/>
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania umieszczania w koszach z innymi odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórke prowadzą dystrybutorzy oraz gminne jednostki odbioru i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



UK INSTALLATION GUIDE

1. Place the foundation (F) down on a gravel bedding so that the installation plane is **ca. 5 cm above ground level**.
2. Check the parallelism of the foundation bolts with the road axis.
3. Draw the electrical cable beyond the foundation leaving the appropriate reserve for connection.
4. Cover the foundation with soil, tamping down each layer firmly.
5. Fasten the foundation bracket to the foundation and tighten the screws until they stop.
6. Remove the bracket from inside of the base column.
7. Connect the electrical cables to the connecting board and the grounding wire according to markings.

yellow/green - earth (PE),
blue - lead (neutral) (N),
brown/black - live (L),

Maximum wire cross-section 4 mm².

8. After connecting, insert the bracket inside the base column.
9. Place the body of the lamp onto the foundation bracket and tighten the M-5 screws.
10. In a need of replacing the LED light source, loosen the M-4 screws and lift the fixture cover.

IMPORTANT

1. Switch off the electric energy before installing or repairing the fixture.
2. Install according to the manufacturer's guidelines. If in doubt consult a qualified electrician.
3. The product can be connected to a network which meets the energy quality standards defined by the law.
4. Replacement of the light source is possible only by the manufacturer's service.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light source other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.

WARRANTY

1. The manufacturer gives the 36 month warranty for this product, beginning from the date of purchase, according to conditions presented on the website: <https://www.elmarco.pl/en/dokumenty>
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.

The Act on Waste Electrical and Electronic Equipment prohibits placing electrical and electronic equipment in bins with other waste. Collection points are operated by distributors and municipal units for the collection and recovery of electrical and electronic equipment.

